



Contrôleur Lyric^{MC}



Le contrôleur Lyric de Honeywell Home fait office de noyau central pour la gestion de la sécurité et du mode de vie, notamment : éclairages, serrures, thermostats, etc., à savoir tous les dispositifs contrôlés sans fil depuis un écran 7 pouces dynamique ou à distance sur des appareils intelligents. Lyric fonctionne via Wi-Fi^{MD}, présente une installation facile et est conçu en fonction du mode de vie réel des clients, leur offrant ainsi une formidable expérience de maison connectée prête à l'emploi.



La température est disponible en degrés Fahrenheit et en degrés Celsius.

CARACTÉRISTIQUES

Plus facile à vendre

La plateforme riche en fonctionnalités vous permet d'ajouter facilement la technologie intelligente domestique à une installation de n'importe quelle taille.

Plus facile à installer

Les options cellulaires GSM ou CDMA pouvant être remplacées par l'utilisateur sont disponibles, ce qui réduit la nécessité d'appeler des techniciens.

Le contrôleur Lyric prend en charge les capteurs sans fil SiX^{MC} et de la série 5800 de Honeywell Home, vous offrant la flexibilité nécessaire pour vous conformer à toute condition d'installation.

Plus facile à entretenir

Il est possible d'effectuer la programmation et la gestion à distance via AlarmNet 360^{MC} pour un entretien facile et des installations plus rapides et plus efficaces.

Les technologies Wi-Fi et Z-Wave^{MD} intégrées offrent une flexibilité maximale, ce qui vous permet d'atteindre plus de clients et de leur proposer des solutions qui évoluent selon leurs besoins.

Lyric Lock

Lorsque cette fonction est activée, les dispositifs SiX sont verrouillés sur le panneau Lyric et doivent être séparés par le détaillant qui les a installés pour être à nouveau utilisés, ce qui permet de protéger les comptes et le matériel que vous avez enregistré.

Contrôleur Lyric

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur
6,65 pouces (169 mm)

Largeur
8,50 pouces (216 mm)

Profondeur
1,3 pouce (33 mm)

Poids
2,2 livres (1 kg)

AFFICHAGE

- Écran tactile capacitif avec rétroéclairage par DEL de 7 pouces (177,80 mm) [diagonale]

- Résolution de 1024 sur 600 pixels
- Prend en charge des millions de couleurs

BOUTONS ET CONNECTEURS E/S EXTERNES

Boutons

- Accueil
- Réponse d'urgence

Entrée et sortie

- Haut-parleur
- Microphone
- Avertisseur sonore d'une intensité de 85 dB

Connecteurs et modules

- Port USB 2.0 type A
- Plateau à module cellulaire (pouvant être remplacé par l'utilisateur)
- Module de pile de secours interne (pouvant être remplacé par l'utilisateur)

SANS FIL ET CELLULAIRE

Radios/Modules

- Wi-Fi^{MD} (802.11 b/g/n); (2,4 GHz)
CDMA-1xRTT (800, 1 900 MHz)
GSM-3G HSPA (850, 1 900 MHz)
- Module Z-Wave^{MD} pour prendre en charge des produits à l'aide du protocole Z-Wave avec la

version du micrologiciel 4.52 ou plus; inclusion à l'échelle du réseau prise en charge

Antennes

- Antenne avec technologie sans fil bilatérale SiX prenant en charge les capteurs sans fil Lyric
- Prend en charge les capteurs fil de la série 5800 de Honeywell Home

FOURNISSEURS DE SERVICE

GSM : AT&T^{MD} et Rogers^{MC}

CDMA : Verizon^{MD}

CAMÉRAS ET VIDÉOS

Caméra intégrée

- Prend une photo de la personne qui a désarmé le système
- Résolution photo 640 sur 480
- Caméra 2 Mpx

Caméras vidéo

- Prend en charge l'affichage simultané de quatre caméras vidéo Resideo Total Connect par écran (iPCAM-PT/2, iPCAM-WO, iPCAM-WI2, ACU)
- Prend en charge huit caméras IP, quatre par écran

SONS ET VOIX

Sons
10 carillons résonnent lorsqu'un capteur se déclenche (ex. : une porte s'ouvre ou se ferme)

Annonce vocale
Indique l'état du système, l'état du capteur, entre autres (ex. : armement complet ou porte avant ouverte)

Langues des annonces
Anglais, espagnol, portugais et français

Scènes à assistance vocale
Utilisez votre voix pour exécuter des scènes intelligentes, qui sont des commandes de lancement permettant de contrôler plusieurs appareils à la fois

Commandes disponibles

- « Réveil »
- « Coucher »
- « Départ de la maison »
- « Retour à la maison »
- « Soirée »
- « Caméras »

Contrôleur Lyric

UTILISATEURS ET TÉLÉCOMMANDES BIDIRECTIONNELLES

Utilisateurs
Prend en charge
48 utilisateurs

Profils d'utilisateurs

- Installateur
- Utilisateur maître
- Utilisateur standard
- Invité
- Contrainte

Télécommandes bidirectionnelles Lyric

- Intègre la technologie sans fil bidirectionnelle SiX de Honeywell Home
- Prend en charge huit télécommandes, chacune étant généralement attribuée à un utilisateur
- Chaque télécommande prend en charge au moins huit touches d'action

CAPTEURS ET CLAVIERS

Capteurs

- Prend en charge 128 capteurs sans fil
- Prend en charge deux autres capteurs câblés non alimentés
- Prend en charge les capteurs sans fil bidirectionnels SiX
- Prend en charge les capteurs de la série 5800

Capteurs Lyric courants

- Capteur pour portes et fenêtres
- Détecteur de mouvement

- Détecteur de bris de verre
- Détecteur de fumée
- Sirène

Claviers Lyric

Prend en charge huit claviers Lyric

Fonctionnement du clavier

- Armement et désarmement
- État du système
- Recherche d'une réponse d'urgence
- Sons et annonces vocales

SOLUTIONS CONNECTÉES

Dispositifs utilisant le protocole Z-Wave
Prend en charge 72 dispositifs Z-Wave

Solutions courantes

- Prend en charge six thermostats Z-Wave
- Prend en charge six serrures de portes

- 60 modules d'éclairage, gradateurs d'éclairage, modules électroménagers, stores ou volets, portes de garage, robinets d'alimentation en eau et sirènes ou stroboscopes

Thermostats

Prend en charge quatre autres thermostats Lyric Wi-Fi

APPLICATIONS CONNECTÉES

Fonctionnement à distance

Application des services à distance de Total Connect sur iOS (iPhone^{MD} et iPad^{MD}), Android^{MC} et Web

Fonctionnalités

- Gérez les utilisateurs du système
- Créez, exécutez ou supprimez 100 scènes intelligentes pour combiner les états de dispositifs discrets en une seule commande
- Configurez les scènes intelligentes qui vont se produire selon l'heure, le déclencheur du dispositif ou du système ou sur activation manuelle

- Configurez et recevez des notifications selon l'activité sur le site

Contrôle et configuration locaux

- Prend en charge l'application mobile Lyric Connect1 (iOS et Android)
- Option sans abonnement permettant aux utilisateurs de contrôler leur système où qu'ils se trouvent dans les locaux

¹Lyric Connect est une application payante qui peut être téléchargée depuis Apple^{MD} iTunes^{MD} ou Google Play^{MD}.



Contrôleur Lyric

RÉPONSE D'URGENCE ET ALERTES

Réponse d'urgence

Bouton de réponse d'urgence dédié pour permettre aux utilisateurs de demander de l'aide aux autorités

Types de réponses d'urgence

- Incendie
- Police
- Urgence médicale

Alertes d'urgence²

Une alarme sonore pour :

- Les intrusions, lorsque le système est armé
- Les niveaux de fumée ou de monoxyde de carbone potentiellement dangereux
- L'avertissement de tornade

²Certaines fonctions ne sont disponibles que si elles sont achetées en complément des modèles ou des ensembles de base.

CONFIGURATION ET PROGRAMMATION

Programmation à distance

- Effectuez la programmation et les tests à l'aide d'AlarmNet 360^{MC} depuis un téléphone intelligent, une tablette ou un navigateur Internet
- Programmez et transmettez les mises à jour logicielles ou micrologicielles vers le matériel Lyric « over-the-air » (par radio)
- Surveillez l'utilisation et l'activité du système
- Diagnostic et dépannage à distance

Lyric Lock

- Technologie fournie par les détaillants qui permet de verrouiller un contrôleur et un capteur pour empêcher leur prise de contrôle.

Programmation locale³

- Enregistrez des capteurs dans le système sur le site en l'absence de connexion à AlarmNet 360
- Testez l'installation sur le site en l'absence de connexion à AlarmNet 360

³Le contrôleur Lyric peut être installé sans connexion à AlarmNet, mais la poursuite de son utilisation requiert cette connexion pour un fonctionnement optimal.

ALIMENTATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Alimentation

- Bloc d'alimentation mural
- 110 VCA secteur à 9 VCC avec sortie de 2,7 A

Pile de secours

- 4 heures (1 100 mAh) ou 24 heures (3 700 mAh)

- Cellules NiMH rechargeables de 7,2 VCC

Conditions de fonctionnement

32 °F à 122 °F (0 °C à 50 °C)

POUR COMMANDER

LCP500-L	Contrôleur Lyric
LCP500-LC	Contrôleur Lyric (Canada)
LCP500-DK	Support de bureau du contrôleur Lyric
LCP500-24B	Pile de secours pour contrôleur Lyric (24 heures)
LCP500-4B	Pile de secours pour contrôleur Lyric (4 heures)
LKP500-EN	Clavier Lyric
LKP500-ENC	Clavier Lyric (Canada)
LKP500-DK	Support de bureau du clavier Lyric
SIXCT	Capteur sans fil bidirectionnelle SiX pour porte/fenêtre
SIXMINICT	Capteur sans fil bidirectionnelle SiX pour porte/fenêtre
SIXPIR	Détecteur de mouvement Lyric

SIXSMOKE	Détecteur de fumée Lyric (États-Unis, Amérique latine)
SIXSMOKE-CN	Détecteur de fumée Lyric (Canada)
SIXGB	Détecteur de bris de verre Lyric
SIXFOB	Télécommande bidirectionnelle Lyric
SIXSIREN	Sirène Lyric
LYRIC-CDMA	Communicateur cellulaire numérique (Verizon)
LYRIC-3G	Communicateur cellulaire numérique (AT&T)
Lyric-3GC	Communicateur cellulaire numérique Canada uniquement (Rogers)

Pour plus de détails

security.honeywellhome.com/canada



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1 800 645-7492
resideo.com

L/LRCCNTRFD/D | 07/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés

L'application Android est disponible dans Google Play Store. iPhone, iPad et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Honeywell Home