



## Passerelle Lyric<sup>MC</sup>



Facile à créer, brancher et configurer, la passerelle Lyric de Honeywell Home fait office de noyau central pour la gestion de la sécurité et du mode de vie, notamment pour les éclairages, les serrures, les thermostats et plus. Tout est contrôlé à partir des écrans tactiles intégrés et sans fil sur des appareils intelligents. Elle fonctionne sur base de IP (Wi-Fi<sup>MD</sup> et Ethernet) et cellulaire, s'installe rapidement et facilement. La conception de ce dispositif est adaptée au mode de vie réel des consommateurs afin d'offrir la meilleure expérience domestique dès la sortie de la boîte.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Créer

Une technologie virtuelle révolutionnaire, AlarmNet<sup>MC</sup> 360 constitue une plate-forme de gestion en ligne qui révolutionne la configuration ainsi que la création du compte pour la passerelle Lyric. Il suffit de télécharger l'application AlarmNet 360 à partir de la boutique Apple Store ou la boutique Google Play<sup>MC</sup> ou de visiter le site [alarmnet360.com](http://alarmnet360.com) et de créer le compte en utilisant l'adresse MAC du panneau. Cela peut se faire sur place ou avant votre arrivée, comme vous voulez.

#### Connexion

Il suffit de brancher le câble Ethernet au routeur et le câble d'alimentation à l'unité, puis vous êtes prêt à configurer la passerelle Lyric. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également utiliser le module Wi-Fi intégré ou le module cellulaire en option.

#### Configuration

Profitez de la configuration la plus simple à partir de l'application mobile AlarmNet 360<sup>MC</sup>. Il suffit de se diriger vers les capteurs ou appareils individuels, les déclencher, puis entrer les descripteurs. C'est aussi simple et intelligent. Cela vous permet de passer à la tâche suivante beaucoup plus rapidement.



# Passerelle Lyric<sup>MC</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

---

### DIMENSIONS ET POIDS

**Taille**

8,82 pouces (22,4 cm)

**Épaisseur**

1,4 pouces (3,6 cm)

**Largeur**

6,97 pouces (17,7 cm)

**Poids**

2,2 livres (1 kg)

---

### INTERFACE UTILISATEUR

Interface capacitive tactile avec guidage vocal avancé

---

### PROTECTION DE COMPTE

**Serrure Lyric**

Les dispositifs sans fil bidirectionnels SiX<sup>MC</sup> sont verrouillés au panneau Lyric et doivent être séparés par le détaillant qui les a installés pour être à nouveau utilisés, ce qui permet de protéger les comptes et le matériel que vous avez enregistrés.

---

### CONNEXIONS E/S

**Entrée et sortie**

- Haut-parleur
- Microphone
- Avertisseur sonore d'une intensité de 85 dB

**Connecteurs et modules**

- Plateau à module cellulaire (pouvant être remplacé par l'utilisateur)
  - Module de pile de secours interne (pouvant être remplacé par l'utilisateur)
- 

### TECHNOLOGIE INTÉGRÉE/PRISE EN CHARGE

**Technologie intégrée**

Wi-Fi (802.11 b/g/n); (2,4 GHz)

- Port Ethernet (10/100)
- Z-Wave Plus; « Network Wide Inclusion » (NWI) pris en charge
- Technologie sans fil bidirectionnelle SiX
- Capteurs sans fil de la série 5800 de Honeywell Home

**Technologie prise en charge**

- CDMA-1xRTT (800, 1900 MHz); option enfichable
  - GSM-3G HSPA (850, 1900 MHz); option enfichable
- 

### CELLULAIRE (FACULTATIF)

GSM : AT&T<sup>MD</sup> et Rogers<sup>MC</sup>

CDMA : Verizon<sup>MD</sup>

---

### SONS ET VOIX

**Sons**

Choix de 10 carillons lorsqu'un capteur se déclenche, avec des sons différents pour chaque porte et/ou fenêtre (ex : une porte s'ouvre ou ferme)

**Annonce vocale**

Indique l'état du système, l'état du capteur, entre autres (ex. : armement complet ou porte avant ouverte)

# Passerelle Lyric<sup>MC</sup>

---

## UTILISATEURS ET CLÉS SANS FIL BIDIRECTIONNELLES

### Utilisateurs

Prend en charge 48 utilisateurs systèmes

### Profils d'utilisateurs

- Installateur
- Utilisateur maître
- Utilisateur standard
- Invité
- Contrainte

### Télécommandes

- Technologie sans fil bidirectionnelle SiX de Honeywell Home et clés sans fil de la série 5800
- Prend en charge jusqu'à huit clés sans fil, chacune étant généralement attribuée à un utilisateur
- La clé sans fil prend en charge jusqu'à huit touches d'action

---

## CAPTEURS ET CLAVIERS SANS FIL

### Appareils pris en charge

- 64 détecteurs sans fil
- Capteurs sans fil bidirectionnels SiX
- Capteurs de la série 5800

### Capteurs SiX courants

- Capteur pour portes et fenêtres
- Détecteur de mouvement
- Détecteur de bris de verre

- Détecteur de fumée avec capacité « one-go-all-go » (un qui déclenche, tous déclenchent)
- Sirène avec indications sonores et visuelles

### Claviers

Prend en charge huit claviers Lyric

- Armement et désarmement
- État du système
- Recherche d'une réponse d'urgence
- Sons et annonces vocales

---

## SOLUTIONS CONNECTÉES

### Prise en charge de Z-Wave

76 dispositifs Z-Wave

### Solutions courantes

- Six thermostats Z-Wave
- Six serrures de portes
- Quatre portes de garage Z-Wave

- 60 modules d'éclairage, gradateurs d'éclairage, modules électroménagers, stores ou volets, robinets d'alimentation en eau et sirènes ou stroboscopes

### Thermostat Wi-Fi

Quatre thermostats Wi-Fi Lyric

---

## APPLICATIONS CONNECTÉES

### Fonctionnement à distance

L'application de services à distance Resideo Total Connect sur iOS (iPhone<sup>MD</sup> et iPad<sup>MD</sup>), Android<sup>MC</sup> et Web

### Caractéristiques

- Gérez les utilisateurs du système
- Créez, exécutez ou supprimez 100 scènes intelligentes pour combiner les états de dispositifs discrets en une seule commande
- Configurez les scènes intelligentes qui vont se produire selon l'heure,

le déclencheur du dispositif ou du système ou sur activation manuelle

### Contrôle et installation locaux

- Support pour l'application « MyHome Gateway » (iOS et Android)
- Option sans abonnement où les utilisateurs peuvent contrôler leur système depuis n'importe où sur site
- Jusqu'à huit périphériques

<sup>1</sup> MyHome Gateway est une application gratuite téléchargeable à partir de l'App Store d'Apple® ou de la boutique Google Play®.

# Passerelle Lyric<sup>MC</sup>

## RÉPONSE ET ALERTES D'URGENCE

**Réponse d'urgence**  
Bouton dédié à la réponse d'urgence pour les utilisateurs souhaitant demander une assistance aux autorités compétentes

### Types de réponse d'urgence

- Incendie
- Police
- Santé

### Alertes d'urgence<sup>2</sup>

Une alarme puissante ou un son fort en cas de :

- intrusion, lorsque le système est activé
- niveaux potentiellement dangereux de fumée ou de monoxyde de carbone
- d'intrusion, d'incendie, d'incident

<sup>2</sup>Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que si des modèles de base ou des ensembles sont achetés.

## CONFIGURATION ET PROGRAMMATION

### Programmation basée dans le nuage

- Effectuez la programmation et les tests à l'aide d'AlarmNet 360 depuis un téléphone intelligent, une tablette ou un navigateur Internet
- Programmez et transmettez les mises à jour logicielles ou micrologicielles vers le matériel Lyric « over-the-air » (par radio)
- Surveillez l'utilisation et l'activité du système
- Diagnostic et dépannage à distance

- Gardez en mémoire les résultats des tests du système

### Serrure Lyric

- Technologie qui permet de verrouiller une passerelle et un capteur pour empêcher leur prise de contrôle

### Programmation locale

- Utilisez l'application AlarmNet 360 pour programmer, tester et vérifier le fonctionnement du système
- Mettez à jour le micrologiciel et téléchargez les modèles dans le système sur le site en l'absence de connexion à AlarmNet 360

## ALIMENTATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

### Alimentation

- Bloc d'alimentation enfichable
- Alimentation 110 V CA à 9 VCC avec une sortie de 2,5 A

**Conditions de fonctionnement**  
32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C)

### Pile de secours

- 4 heures (1 100 mAh) incluse ou 24 heures (3 700 mAh) en option
- Piles rechargeables NiMH d'une capacité de 7,2 VCC

## POUR COMMANDER

LCP300-L	Passerelle Lyric	SIXPIR	Détecteur de mouvement sans fil bidirectionnel SiX
LCP300-LC	Passerelle Lyric (Canada)	SIXSMOKE	Détecteur de fumée sans fil bidirectionnel SiX (États-Unis, Amérique latine)
LCP300-DK	Support de bureau pour la Passerelle Lyric (inclus avec Passerelle Lyric)	SIXSMOKE-CN	Détecteur de fumée sans fil bidirectionnel SiX (Canada)
LCP500-24B	Pile de secours pour la Passerelle Lyric (24 heures)	SIXGB	Détecteur de bris de verre sans fil bidirectionnel SiX
LCP500-4B	Pile de secours pour la Passerelle Lyric (24 heures)	SIXFOB	Télécommande sans fil bidirectionnelle SiX
LKP500-EN	Clavier Lyric	SIXSIREN	Sirène sans fil bidirectionnelle SiX
LKP500-ENC	Clavier Lyric (Canada)	LYRIC-CDMA	Communicateur cellulaire numérique (Verizon <sup>MP</sup> )
LKP500-DK	Support de bureau pour le clavier Lyric	LYRIC-3G	Communicateur cellulaire numérique (AT&T <sup>MP</sup> )
SiXCT	Capteur sans fil bidirectionnel SiX pour porte/fenêtre	LYRIC-3GC	Communicateur cellulaire numérique - Canada uniquement (Rogers <sup>MC</sup> )
SiXMINICT	Capteur sans fil bidirectionnel SiX pour porte/fenêtre		

### Pour plus de détails

[security.honeywellhome.com/canada](http://security.honeywellhome.com/canada)



### Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor  
Mississauga, ON L5B 3C3  
1 800 645-7492  
[resideo.com](http://resideo.com)

L'application iOS est disponible dans l'App Store.  
L'application pour Android est disponible dans la boutique Google Play. iPhone, iPad et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



L/LYCGTYFD/D | 07/19  
© Resideo Technologies, Inc., 2019.  
Ce produit est fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés

**Honeywell Home**