



Clavier sans fil bidirectionnel SiX^{MC}

Sécurité et domotique

Optimisé pour le contrôleur Clavier sans fil bidirectionnel SiX^{MC} et la passerelle Lyric, le clavier sans fil bidirectionnel SiX permet un contrôle aisé du système de sécurité des lieux pour plus de commodité et de souplesse. Simple et élégant, il s'harmonise avec n'importe quel décor et peut être monté sur le mur ou placé sur des tables, des tables de nuit ou.

Plus facile à installer

Grâce à sa petite dimension, le clavier sans fil bidirectionnel SiX se monte facilement dans des espaces réduits ou difficiles d'accès. L'installation est simplifiée grâce au support mural ou au kit de montage horizontal en option.

Plus facile à vendre

Vos clients peuvent rapidement armer et désarmer leurs systèmes à partir de n'importe quel emplacement dans la maison, une excellente option qui ajoute de la valeur à toute vente.

Les utilisateurs peuvent facilement suivre l'état du système et vérifier en un coup d'œil les mises à jour.



CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Taille : 4,65 pouces (118 mm)

Largeur : 3,70 pouces (94 mm)

Épaisseur : 0,95 pouces (25 mm)

Poids : 0,55 livres (0,26 kilogrammes)

ÉCRAN

Écran à cristaux liquides de deux lignes

Jusqu'à 16 caractères sur chaque ligne

BOUTONS EXTERNES ET

CONNECTEURS E/S

Boutons :

Sécurité

Réponse d'urgence

Entrée et de sortie : Haut-parleur

Connecteurs et modules :

Module batterie de secours

DISPOSITIFS SANS FIL ET CELLULAIRES

Antenne à technologie SiXTM prenant en charge les détecteurs sans fil Lyric

SONS ET VOIX

Sons : Une sonnerie avertit l'utilisateur de l'état du capteur (exemple : une porte s'ouvre)

Message vocal : Avertit de l'état du système en armed away - anglais (exemple : armed away - activé en mode TOTAL)

RÉPONSE ET ALERTES D'URGENCE

Réponse d'urgence : Bouton dédié à la réponse d'urgence pour les utilisateurs souhaitant demander une assistance aux autorités compétentes

Types de réponse d'urgence :

Incendie

Police

Santé

Alertes d'urgence* :

Une alarme puissante ou un son fort en cas de :

Effractions, lorsque le système est activé

Niveaux potentiellement dangereux de fumée ou de monoxyde de carbone

CONFIGURATION ET

PROGRAMMATION

Programmation à distance :

Prise en charge à 100 % de la programmation et du contrôle grâce à AlarmNet 360^{MC} à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un navigateur Web

Prise en charge de la planification et des mises à jour logicielles ou micrologicielles des claviers Lyric par ondes

Prise en charge d'un diagnostic à distance et du dépannage

Programmation locale :

Prise en charge de l'enregistrement des claviers dans le système du site en l'absence de connexion à AlarmNet 360 (pour la sélection des commandes)

Prise en charge des tests de l'installation sur le site en l'absence de connexion à AlarmNet 360 (pour la sélection des commandes)

ALIMENTATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Alimentation :

Bloc d'alimentation enfichable

Adaptateur de 110 V CA à

9 V CC/1,0 A

Batterie de secours :

24 heures (600 mAh)

Piles rechargeables NiMH d'une capacité de 7,2 VCC

Conditions de fonctionnement :

32 °F–122 °F (0 °C–50 °C)

Clavier sans fil bidirectionnel SiX^{MC}

Sécurité et domotique

POUR COMMANDER

LKP500-EN	Clavier sans fil bidirectionnel SiX™
LKP500-ENC	Clavier sans fil bidirectionnel SiX™ (Canada)
LKP500-DK	Clavier support de bureau pour clavier sans fil bidirectionnel SiX™
LKP500-24B	Batterie de secours du clavier sans fil bidirectionnel SiX™ (24 heures)

Pour plus de détails

security.honeywellhome.com/canada



resideo

Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor

Mississauga, ON L5B 3C3

1 800 645-7492

resideo.com

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L/LRCSRTKFD/D | 08/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Honeywell Home