



TUXEDO TOUCH^{MC}

Clavier de sécurité vocal à écran tactile graphique couleur commerciaux et contrôleur de domotique avec Wi-Fi^{MD} intégré



Le Tuxedo Touch de Honeywell Home est un écran tactile graphique de 7 po à haute résolution qui fonctionne comme un système de sécurité intégré, un contrôleur de domotique, une visionneuse de caméra et un cadre de photos numériques dans la même unité. C'est une façon rentable de conquérir de nouveaux marchés en intégrant de manière transparente la sécurité à des caméras et des thermostats, des lumières, des verrous de porte et des stores activés Z-Wave^{MD}.

Un serveur intégré permet aux utilisateurs de commander le Tuxedo Touch n'importe où dans l'entreprise et de regarder en direct la vidéo de jusqu'à 4 caméras locales par écran sur un iPhone^{MD}, iPad^{MD}, Android^{MC}, BlackBerry^{MD}, sur la télévision par Internet ou sur tout autre dispositif mobile compatible.* Utilisez un réseau Wi-Fi ou Ethernet pour vous brancher sur le réseau local de l'établissement.

Que ce soit pour contrôler le système de sécurité ou d'autres fonctions dans un établissement, les grandes icônes graphiques, qui correspondent également à l'interface de services à distance

Resideo Total Connect, simplifient le fonctionnement. Les propriétaires d'entreprise peuvent contrôler leur système de sécurité, les lumières, les serrures et les thermostats, et recevoir des alertes commandées par activité à distance avec Total Connect, une excellente opportunité de RMR. Ils peuvent également regarder de la vidéo en direct et recevoir des notifications vidéo.

Une fonction de cadre photo numérique permet aux clients commerciaux de présenter leurs produits en détails clairs, faire la promotion de ventes et d'offres spéciales, afficher des annonces pour les employés, des plans d'étage et plus. Ils peuvent également lire des vidéos en insérant une carte SD, une excellente façon de lire des publicités et d'attirer l'attention sur des présentoirs. Un choix de blanc ou argent/noir se marie à tous les décors.

Le Tuxedo Touch est offert avec les options de langue en anglais, en français du Canada et en espagnol, avec l'annonce vocale de l'état d'alarme (en anglais seulement).

*iPhone et iPad sont des marques de commerce déposées d'Apple^{MD} Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUES

- Grand écran couleur de 7 po
- Afficheur TFT avec une résolution de 800 x 480 et 16 millions de couleurs
- Gestion centralisée du système de sécurité, des caméras vidéo, des thermostats, des lumières, des serrures et plus activés Z-Wave à partir de votre Tuxedo Touch
- Utilisez un réseau Wi-Fi ou Ethernet pour vous brancher sur le réseau local (LAN) de la résidence
- Visionnez les images de jusqu'à quatre caméras IP sur l'écran du Tuxedo Touch
- Le serveur Web intégré permet de commander votre système Tuxedo Touch localement à partir de tout dispositif activé Wi-Fi (téléphone intelligent, iPad, iPhone, PC, télévision par Internet)
- Interface intuitive facile à utiliser avec de grandes icônes et la navigation pilotée par menu
- Totalemment compatible avec Total Connect
- Les icônes correspondent à l'interface Total Connect pour aider à vendre les services à distance
- Contrôleur Z-Wave intégré
- Supporte jusqu'à 232 dispositifs Z-Wave
- La plupart des thermostats, des serrures, des lumières et des stores activés Z-Wave sont compatibles (voir les tableaux de compatibilité)
- Gérez les coûts d'énergie avec des scènes personnalisées qui peuvent contrôler des thermostats et des lumières activés Z-Wave selon les activités du système ou selon l'heure ou la journée (jusqu'à 10 scènes)
- Voyez la température locale directement sur le clavier
- Affichages personnalisés :
 - Le logo du détaillant et l'information de l'entreprise peuvent être personnalisés dans l'écran d'accueil
 - Le diaporama du cadre photo numérique ajoute de la valeur pour l'utilisateur 24 heures par jour
 - Le lecteur vidéo crée un babillard numérique ou un outil de formation pour les besoins de votre entreprise
- Les scènes Lever du soleil/Coucher du soleil s'actualisent automatiquement selon les heures du lever et du coucher du soleil
- Support RIS — Les dispositifs Z-Wave peuvent s'activer en déclenchant des zones/ dispositifs de la série 5800
- Annonce vocale du type d'alarme et de l'endroit où elle a été déclenchée, donc les utilisateurs peuvent agir rapidement lors de situations d'urgence (anglais seulement)
- Trois langues peuvent être affichées (anglais, français du Canada et espagnol)
- Centre de messages familial permettant aux utilisateurs d'enregistrer et d'écouter des messages vocaux
- Offert en deux couleurs (blanc et argent)
- Vidéos de formation intégrées au clavier
 - Vidéo de vente Tuxedo Touch
 - Vidéo de formation sur la programmation d'un dispositif Z-Wave dans le Tuxedo Touch
 - Programmation de scènes Z-Wave dans le Tuxedo Touch
 - Vidéo de formation sur la façon d'utiliser le serveur Web pour le contrôle d'un dispositif local activé Wi-Fi
 - Vidéo de formation sur la façon de personnaliser l'écran d'accueil pour le détaillant, le cadre photo numérique et la visionneuse vidéo
 - Vidéo de formation sur la façon d'installer et de programmer des caméras IP

TUXEDO TOUCH^{MC} Spécifications

COMPATIBILITÉ	
PANNEAU DE COMMANDE	N ^{bre} maximal de claviers graphiques Tuxedo Touch
VISTA ^{MD} -15P/FA148CP	2
VISTA-15PSIA/FA148CPSIA	2
VISTA-20P/FA168CPS	4
VISTA-20PSIA/FA168CPSSIA	4
VISTA-21iP	4
VISTA-21iPSIA	4
VISTA-128BPE/FA1660CE	3
VISTA-128SIAE	3
VISTA-128BPT/FA1660CT	6
VISTA-128BPTSIA	6
VISTA-128FBP/FA1670C	3
VISTA-250BPE	3
VISTA-250FBP/FA1700C	3
VISTA-250BPT	6
VISTA-32FBPT	6
VISTA-128FBPT/FA1670CT	6
VISTA-250FBPT/FA1700CT	6



Écran Liste de zones



Configuration du diaporama



Écran de domotique



Écran de visionnement de caméra

Dimensions :

8,23 po L x 5,59 po H x 1,13 po P

Câblage

(Raccordement standard à quatre fils) :

Noir MALT
 Rouge +12 Vcc (alimentation aux.)
 Vert Vers la borne «Data in» du panneau
 Jaune Vers la borne «Data out» du panneau

Consommation :

Rétroéclairage éteint, avertisseur sonore hors fonction - 12 V, 180 mA

Rétroéclairage allumé, avertisseur sonore hors fonction - 12 V, 260 mA

Rétroéclairage allumé, avertisseur sonore en fonction - 12 V, 305 mA

Homologations :

UL 365 – Norme pour les unités et les systèmes d'alarme antivol reliés à un poste de pol;
 UL 609 – Unités et systèmes d'alarme antivol locaux
 UL 985 – Unités de système d'avertissement d'incendie résidentiel
 UL 1023 – Unités de système d'alarme antivol résidentiel

UL 1610 – Unités d'alarme antivol de centre de télésurveillance

ANSI/SIA CP-01-2010 – Norme de panneau de commande, caractéristiques pour la réduction des alarmes

CAN/ULC-S303-M91 – Unités et systèmes d'alarme antivol locaux

CAN/ULC-S304-06 – Unités de contrôle de centre de réception de signaux et unités de contrôle d'alarme antivol d'établissement

ULC-S545-02 – Unités de contrôle de système d'avertissement de feu résidentiel

ULC/ORD-C1023-74 – Unités de système d'alarme antivol résidentiel

POUR COMMANDER

TUXWIFIW-ML	Clavier de sécurité vocal à écran tactile graphique couleur et contrôleur de domotique intégré avec Wi-Fi intégré (Blanc)
TUXWIFIS-ML	Clavier de sécurité vocal à écran tactile graphique couleur et contrôleur de domotique intégré avec Wi-Fi intégré (Argent)
WG-1103 (CM)/WG-3103 (CMP)	Câble de la série Genesis (câble de connexion à quatre fils standard)
WG-1133 (FT4)/WG-3103 (FT6)	Câble de la série Genesis (connexion standard à quatre fils) - Canada

Pour plus de détails

security.honeywellhome.com/canada



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
 Mississauga, ON L5B 3C3
 1 800 645-7492
resideo.com

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L/TUXEDODLCFD/D | 07/19
 © Resideo Technologies, Inc., 2019.
 Ce produit est fabriqué par Resideo et ses sociétés affiliées. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée sous licence accordée par Honeywell International Inc. Tous droits réservés

Honeywell Home