



6150RF

Clavier/émetteur-récepteur à mots fixes anglais intégré

Intégrez la technologie sans fil à n'importe quelle installation avec le clavier Honeywell Home 6150RF. Il offre une combinaison imbattable de fonctionnalités pratiques et attrayantes et de valeur concurrentielle dans un boîtier unique à installation rapide. Sa conception intégrée s'adapte aux applications les plus complexes et réduit les coûts, en vous permettant d'ajouter des capacités sans fil complètes à un panneau de commande VISTA^{MC} compatible sans poser de câbles ou sacrifier de zones.

Les revendeurs peuvent ajouter les claviers sans fil 5828 et 5828V à un panneau de commande VISTA pour la première fois. Cela représente une formidable opportunité de vente subsidiaire, grâce à la possibilité de proposer des claviers sans fil secondaires aux clients pour chaque installation, avec un temps d'installation presque inexistant.



Avec couvercle



Sans couvercle

CARACTÉRISTIQUES

- Clavier à mots fixes anglais 6150
- Émetteur-récepteur sans fil 16 zones intégré
- Compatible avec les claviers sans fil 5828 et 5828V
- Nécessite un seul câble à quatre fils
- Le choix idéal pour les applications requérant un clavier sans fil :
 - Les touches peuvent être programmées sur le panneau, comme avec le 5881ENM*
 - Les touches peuvent être enregistrées en local sur le clavier, sans utiliser de zones supplémentaires sur le panneau de commande

- Entièrement compatible avec tous les dispositifs sans fil de la série 5800, y compris les appareils bidirectionnels
- Relais unique intégré, pour une solution économique d'ouverture de porte de garage

Conception Élégante

- Conception blanche et élégante qui s'adapte à tous les décors
- Son couvercle profilé et amovible permet aux clients de personnaliser le clavier avec l'apparence désirée
- Avec le couvercle fermé, le clavier offre un aspect simple et discret

Facile - À Utiliser

- L'écran à mots fixes anglais est facile à lire, avec de grands caractères et des descriptions simplifiées
- L'avertisseur sonore retentit pour faciliter l'identification du statut du système de sécurité
- Les touches agréables au toucher et étiquetées avec des commandes simples peuvent s'allumer pour une meilleure visibilité de nuit
- Quatre grandes touches de fonction sont programmables pour une utilisation à un bouton, et restent accessibles quand le couvercle est fermé

*Le 5881ENM n'est pas disponible au Canada
Wi-Fi^{MD} Radio B/G/N conforme à la norme
IEEE 802.11

6150RF

Clavier/émetteur-récepteur à mots fixes anglais intégré

SPÉCIFICATIONS

Dimensions

- 4-7/8 po. H x 6 po. L x 1 po. P
(125 mm x 160 mm x 25 mm)

Avertisseur Sonore

- Piézoélectrique

Câblage

- **- (Noir)** : Mise à la terre
- **+ (Rouge)** : +12 VCC
(alimentation auxiliaire)
- **D1 (vert)** : « Entrée de données » vers le
panneau de commande
- **DO (jaune)** : « Sortie de données »
depuis le panneau de commande

Intensité

- **En veille** : 80 mA
- **Actif** : 105 mA

POUR COMMANDER

6150RF	Clavier à mots fixes anglais avec émetteur-récepteur intégré
5828	Clavier sans fil à mots fixes anglais
5828V	Clavier sans fil à mots fixes anglais avec fonction vocale

Pour plus de détails

security.honeywellhome.com/canada



Resideo Technologies, Inc.

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor
Mississauga, ON L5B 3C3
1 800 645-7492
resideo.com

Toutes les marques de
commerce appartiennent à
leurs propriétaires respectifs.

L/6150RFFD/D | 07/19
© Resideo Technologies, Inc., 2019.
Ce produit est fabriqué par Resideo
et ses sociétés affiliées. La marque de
commerce Honeywell Home est utilisée
sous licence accordée par Honeywell
International Inc. Tous droits réservés

Honeywell Home